

Alcune designazioni dei componenti degli Equipaggiamenti elettrici CEI 44-6

Prof. Messina

Lettera	Tipo di componente	Esempi	Contrassegno dell'apparecchio
A	Complessi unità	Laser Maser Regolatore	A
		Amplificatore a transistori	AD
		Amplificatore a circuiti integrati	AJ
		Amplificatore magnetico	AM
		Amplificatore a valvole	AV
		Piastra stampata	AP
		Cassetto	AT
		Rack	AR
B	Trasduttori di una grandezza non elettrica in una elettrica o viceversa	Cellula fotoelettrica dinamometro elettrico Trasduttore a cristallo Microfono Testina di lettura Altoparlante Trasmittitore sincrono	B
		Trasduttore o sensore analogico o numerico a passi multipli (utilizzabile per l'indicazione o la misura):	
		Trasduttore di pressione	BP
		Trasduttore di posizione	BQ
		Trasduttore di rotazione (generatore tachimetrico)	BR
		Trasduttore di temperatura	BT
		Trasduttore di velocità	BV
C	Condensatori		
G	Generatori, alimentatori	Generatori rotanti Oscillatori al quarzo	G
		Batteria di accumulatori	GB
		Convertitore di frequenza rotante o statico	GF
		Alimentatore	GS
H	Dispositivi di segnalazione	Segnalatore acustico	HA
		Segnalatore ottico, dispositivo di segnalazione luminosa	HL
J			

K	Relè, contattori	Relè istantaneo a tutto o niente o contattori istantanei	KA
		Relè bistabili o contattori interdipendenti (relè a tutto o niente con aggancio meccanico o magnete permanente ecc.)	KL
		Contattori	KM
		Relè polarizzati	KP
		Relè reed	KR
		Relè a tempo a tutto o niente (temporizzatore)	KT
R	Resistori	Resistore fisso o variabile (reostato)	R
		Potenziometro	RP
		Derivatore	RS
		Resistore a variazione intrinseca dipendente dalla temperatura (termistore)	RT
		Resistore a variazione intrinseca dipendente dalla tensione (varistore)	RV
S	Apparecchi di comando o controllo	Selettore o commutatore	SA
		Pulsante (compreso dispositivo elettronico di comando a prossimità)	SB
		Sensori a tutto o niente numerici (a passo singolo) di natura meccanica ed elettronica:	
		- Sensore di livello del liquido	SL
		- Sensore di pressione	SP
		- Sensore di posizione (compreso prossimità)	SQ
		- Sensore di rotazione	SR
		- Sensore di temperatura	ST
T	Trasformatori	Trasformatore di corrente	TA
		Trasformatore per l'alimentazione dei circuiti di comando	TC
		Trasformatore di potenza	
X	Morsetti, prese, spine	Sbarretta di connettore	XB
		Spinotto di prova	XJ
		Spina	XP
		Presa	XS
		Banda terminale a morsetti	
E	Materiali diversi	Dispositivo di riscaldamento	EH
		Lampade per illuminazione	EL
		Ventilatore	EV